



MODEL: **ABR-F007 DC-12V** . LCD חכם למאוורר תקרה . **INFRA-RED** שלט

הוראות בטיחות והפעלה

אזהרה !!! הרכבה ע"י חשמלאי מוסמך בלבד !!!

יש לנתק את מקור המתח הראשי לפני ההרכבה והחיבורים החשמליים (על מנת למנוע התחשמלות).
הערה: מוצר זה עובר בקרת איכות – אך מומלץ לבצע בדיקת תקינות השלט והמפסק והתאמה למאוורר.

חיבורים חשמליים במפסק:

IN / AC-230V - כניסת פאזה קבועה.

OUT / AC-LAMP - יציאת פאזה לתאורה שבמאוורר (מקסימום 300W - ליבון, הלוגן, EL/PL).

OUT / AC-FAN - יציאת פאזה למנוע שבמאוורר (מקסימום 150W).

המפסק מצויד בנתיך הגנה 6A.

בכל מאוורר, בהתאם ליצרן, קיים סימון חיבור לתאורה ולמנוע. יש להקפיד על חיבורים נכונים.

חברת קוביקום דיגיטל בע"מ אינה אחראית על התקנה שלא על פי ההוראות ו/או התקנה שלא על ידי חשמלאי מוסמך.

מפסק זה מצויד בקופסה להתקנה עה"ט. ניתן לרכוש קופסה להתקנה תה"ט.

לחצני השלט:

LAMP – לחצן – כיבוי והדלקת התאורה.
ON/OFF – לחצן – כיבוי והדלקה של המאוורר.
I – לחצן – מהירות נמוכה.
II – לחצן – מהירות בינונית.
III – לחצן – מהירות גבוהה.
"ביפ" – בכל לחיצה אישור לביצוע הפעולה.

לחצנים ונורות סימון במפסק:

LAMP – לחצן – כיבוי והדלקת התאורה.
ON/OFF – לחצן – כיבוי והדלקה של המאוורר.
SPEED ימני – הגברת המהירות.
SPEED שמאלי – הורדת המהירות.
"ביפ" – בכל לחיצה אישור לביצוע הפעולה.
LED I – מהירות נמוכה.
LED II – מהירות בינונית.
LED III – מהירות גבוהה.

אין לכסות את עינית המפסק (מתחת ללחצן ON/OFF).

לחצני המפסק והשלט זוהרים.
סווח קליטה בין המפסק לשלט עד 8 מ' - חובה לכוון את השלט למול המפסק – שלט אינפרא.
מסך LCD – מואר בזמן לחיצה על לחצני השלט ומציין את מצב התאורה והמהירות.
מתקן תלייה מצורף.
סוללה - 23A/12V אלקליין בלבד.

היבואן: קוביקום דיגיטל בע"מ

ציוד אלחוטי דיגיטלי מתקדם ומערכות אינטרקום TV/AUDIO במעגל סגור

תמיכה טכנית – קובי : 050-8868500